

POWER AMP

(1) 기 능

본 기기는 여러 개의 마이크 입력과 3 개의 보조 입력이 특징이며 60W 출력을 가진 앰프이어야 한다.

(2) 성 능

- 사용전원 : 220V AC, or 24V DC
- 정격출력 : 60W
- 소비전력 : 72W(EN600065), 4A (DC operation at rated output)
- 주파수 응답 : 50-20,000Hz (± 3 dB)
- 왜곡 : 1% or less at 1kHz, 1/3rated power
- 입력 : MIC 1 – 3; -60dB, 600 Ω , balanced, equivalent to XLR-3-31 type
AUX 1, 2; -20dB, 10k Ω , unbalanced, RCA pin jack
Mute: Contact screw terminal (for MIC 1)
- 출력: Speaker out: Balanced (floating), M3.5 screw terminal
High impedance : 83 Ω (100V), 42 Ω (70V)
Low impedance : 4 Ω (22V)
Rec out : 0dB, 600 Ω , unbalanced, RCA pin jack
- 팬텀 파워 : DC +21V (MIC 1)

- S/N 비 : 60dB or more

- 톤 컨트롤 : Bass: ± 10 dB at 100Hz, Treble: ± 10 dB at 10kHz

- 마운팅 : MIC 1 overrides other input signals with 0 - 30dB attenuation by
mute terminal contact.

- 마감 : Panel; ABS resin, black/Case; Steel plate black

- 크기 (W x H x D) : 420 x 100.9 x 280.3 mm

- 무게 : 7kg

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.