

## UNBALANCED LINE INPUT MODULE

### (1) 기 능

본 기기는 AM/FM 튜너, CD & MP3 플레이어, 컴퓨터 사운드 카드, 오디오 믹서 등 언밸런스 라인 입력 모듈로 사용 될 수 있어야 한다.

### (2) 성 능

- 사용전원 : 24 V DC
- 전류소비 : 4 mA
- 입력 감도 : -20dB (rated output: -20dB), adjustable: -20 to +10dB
- 입력 임피던스 : 220k $\Omega$  , unbalanced
- 주파수 응답 : 20Hz - 20kHz,  $\pm 1.5$ dB
- 노이즈 레벨 : -106dB (20Hz - 20kHz BPF)
- 왜곡 : 0.05% or less (1kHz, output: 0dB)
- 입력커넥터 : Removable terminal block (3pins)
- 게인 : -30 ~ 0dB
- 치수 : 35(W)  $\times$  78(H)  $\times$  88(D) mm
- 중량 : 75g

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.