

UNBALANCED LINE INPUT MODULE

(1) 기 능

본 기기는 AM/FM 튜너, CD & MP3 플레이어, 컴퓨터 사운드 카드, 오디오 믹서 등 언밸런스 라인 입력 모듈로 하이컷 필터 와 로우 컷 필터를 사용 될 수 있어야 한다.

(2) 성 능

- 사용전원 : 24 V DC
- 전류소비 : Under 8 mA
- 입력 감도(정격출력 100mV) : 100 - 3,600 mv
- 로우 컷 필터(100Hz) : -5 to -15dB
- 하이 컷 필터(10Khz) : -7 to -13dB
- 노이즈 출력(20 Hz - 20 kHz BPF) : Under 10 V
- 왜곡 : Under 0.05 %
- 주파수응답 : 20 - 20,000 Hz
- 입력커넥터 : 3P terminal block
- 출력커넥터 : 6P card edge-connector
- 치수 : 35(W) × 78(H) × 88(D) mm
- 중량 : 50g

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.