

# ATTENUATOR

## (1) 기 능

본 기기는 변압기를 사용하는 음량조절기로서 평평한 벽면에 장착하여 사용할 수 있고,

입력범위는 0.5 - 60W 로서 5 단계로 조정 할 수 있어야 한다. 푸시-타입의 입력

단자로 케이블 접속과 링크 배선이 편리해야 한다.

## (2) 성 능

- 입력범위 : 0.5 - 60 W

- 감쇠기 : 5 steps (0 dB, -6 dB, -12 dB, -18 dB, OFF)

- 터미널 : Push-in connector (bridging terminal)

- 마감 : Knob, panel, plate: ABS resin, milk white

Case: ABS resin, black

- 치수(W×H×D) : 70(W) × 120(H) × 55(D) mm

위 사양 및 등등 이상품이어야 한다.