

VCA CONTROL MODULE

(1) 기 능

본 기기는 디지털 믹서에 사용하는 전용 VCA 제어 모듈로서 디지털 믹서의 기능을 20 개의 VCA 제어 입력, 8 개의 접점입력 그리고 8 개의 접점출력으로 확장할 수 있어야 한다.

(2) 성 능

- VCA 제어 입력 : +5 V, GND, Terminal 1 - 20 (12 Input channels, 8 output channels),

RJ45 connector x 4

- 제어 입력 : COM + Terminal 1 - 8: Open voltage: 5 V DC,

short-circuit current: 5 mA, RJ45 connector x 2

- 프리셋 메모리 선택 : Any preset memory can be recalled.

- 볼륨 제어 : Any input/output channel volume can be turned UP or Down.

- 채널 : Any input/output channel can be turned ON and OFF.

- 스테레오 선택 : Input channel lines of the D-936R (optional), or the D-937SP

(optional)

- 컨택트 출력 : COM + Terminals 1 - 8 : No-voltage make contact input

- 마감 : Panel: Pre-coated steel plate, black, 30% gloss

- 치수 : 35 (W) × 119.5 (H) × 178.4 (D) mm

- 중량 : 170 g

위 사양 및 동등 이상품이어야 한다.