

EXPANSION CONTROL PANEL

(1) 기 능

본 기기는 음성대피시스템을 기본으로 운영 되어야 한다. 이것은 Junction Panel 과 함께 사용되기 위해 디자인되었고, 10 까지 스피커 지역 에 방송이 가능하여야 한다.

(2) 성 능

- 사용전원 : 24 V DC
- 전류소비 : 150mA
- 외부컨트롤입력 : Automatic fire alarm system (10 zones)
- 출력 컨트롤 : 10 individual zones/all-zone call/ 10 group zones/ all-zone call
- 오퍼레이팅 섹션 : Zone selection key
- 디스플레이 섹션 : Power indicator, Zone indicators
- 동작온도 : 0°C to +40°C
- 동작습도 : Under 90% RH
- 마감 : Panel: Aluminum, black, alumite
- 치수 : 482(W) × 44(H) × 337(D) mm
- 중량 : 3kg

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.

