

## MATCHING TRANSFORMER

### (1) 기 능

본 기기는 HX-5 시리즈 스피커 시스템에 대해 일치하는 트랜스포머이어야 한다.

모든 실내 및 야외에서 이용되어야 한다.

### (2) 성 능

- 정격 입력 : 200W

- 임피던스 : 100V line: 50Ω (200W), 83Ω (120W), 167Ω (60W)

70V line: 25Ω (200W), 50Ω (100W), 83Ω (60W), 167Ω (30W)

- 보조 임피던스 : 8Ω

- 방수 보호 : IPX4

- 마감 : Cover: Polypropylene, Mounting bracket: Stainless steel

- 크기 : 164 (W) x 141 (H) x 129 (D) mm

- 무게 : 2.8kg

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.